

Remeha qSense
S101460**1. Généralités**

Remeha qSense est un régulateur compact et simple. Moyennant l'unique bouton poussoir rotatif vous pouvez régler en un tournemain la température voulue. Le grand écran éclairé en bleu vous montre les températures mesurées et réglées. Grâce à sa stratégie hors pair et son fonctionnement modulant, ce thermostat assure un fonctionnement optimal de votre chaudière et procure ainsi une sensation de confort douillet.

2. Points forts

- Forme charmante avec commande intuitive simple (un bouton poussoir/tournant).
- Très convivial à l'utilisation : pas de mode d'emploi complexe nécessaire.
- Affichage LCD compact, complet et clair doté d'un rétroéclairage bleu (uniquement chez OpenTherm™ Smart Power).
- Température réglée et température mesurée lisibles en un coup d'œil.
- Fonctions pratiques telles que :
 - vitesse de chauffage cv réglable,
 - température de l'eau cv réglable à un maximum,
 - fonction eau chaude ECO.
- Commande modulaire de la chaudière.
- A combiner avec chaque type de chaudière Remeha / OpenTherm™.
- Installation simple.
- Commande simple par bouton poussoir/tournant.
- Fonctionnalité supplémentaire dépendant du type de chaudière.
- Pas de batteries nécessaires (alimentation depuis la chaudière).

3. Caractéristiques

- **Programmation :**
 - 2 programmes d'horloge avec 6 points de commutation par jour
 - programme horloge pour ballon e.c.s. avec 6 points de commutation par jour
 - programme vacances (16 périodes)
 - mode jour et mode nuit, protection antigel, mode été, fonction feu ouvert
- **Précision de réglage :**
 - température: 0,5 °C
 - programmation de l'horloge: 10 minutes
- **Plage de réglage de la température :** 5-35 °C
- **Raccordement :** OpenTherm™ entrée numérique
- **Ecran :** graphique/segments avec rétroéclairage bleu
- **Inversion été/hiver:** automatique

* Encombrement (L x p x h): 80 x 90 x 32,5 (mm)

* Poids (emballage incl.): 109 (gr)

